

Notice REMOCON WHY (Universelle)



PROGRAMMATION DES ÉMETTEURS À CODE FIXE ET ROLLING CODE (HORMIS BFT ET FAAC)

ACTIVATION DE LA MODALITÉ APPRENTISSAGE. APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON " 1 " (EN HAUT, À GAUCHE) DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** ET APPUYEZ SIMULTANÉMENT 4 FOIS SUR LE BOUTON " 2 " (EN HAUT, À DROITE).

2. RELÂCHEZ TOUS LES BOUTONS. LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER LENTEMENT (TOUS LES 2 " ENVIRON).

3. POSITIONNEZ LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE TÊTE CONTRE TÊTE AVEC LA **WHY** (3-4 CM DE DISTANCE), EN FAISANT BIEN ATTENTION À NE PAS FAIRE TOUCHER LES DEUX ÉMETTEURS.

4. APPRENTISSAGE DE LA FRÉQUENCE. APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE. ATTENDEZ QUE LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER RAPIDEMENT. (CETTE OPÉRATION PEUT PRENDRE JUSQU'À 10MIN). RELÂCHER TOUTES LES TOUCHES.

5. MÉMORISATION DU CODE . APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** SUR LEQUEL VOUS SOUHAITEZ ENREGISTRER LE CODE. LA DIODE S'ÉTEINT.

6. VOTRE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE !

CLONAGE DES ÉMETTEURS ROLLING CODE DE MARQUE BFT

TEMPS NÉCESSAIRE : 1 MINUTE

1. ACTIVATION DE LA MODALITÉ APPRENTISSAGE . APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON " 1 " (À GAUCHE) DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** ET APPUYEZ SIMULTANÉMENT 4 FOIS SUR LE BOUTON " 2 " (À DROITE).

2. RELÂCHEZ TOUS LES BOUTONS. LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER LENTEMENT (TOUS LES 2 " ENVIRON).

3. PLACEZ LA TÉLÉCOMMANDE ORIGINALE TÊTE CONTRE TÊTE AVEC LA **WHY** (2 CM DE DISTANCE).

4. APPRENTISSAGE DE LA FRÉQUENCE . APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE **BFT MITTO**. LA DIODE DE LA **WHY** S'ALLUME DE MANIÈRE FIXE.

5. RELÂCHEZ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE **BFT MITTO**.

6. LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** CLIGNOTE 2 FOIS DE SUITE.

7. APPRENTISSAGE DU CODE SOURCE . APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE **BFT MITTO** PENDANT 5 ". LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER PLUS RAPIDEMENT.

8. MÉMORISATION DU CODE . APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** SUR LEQUEL ON SOUHAITE ENREGISTRER LA TÉLÉCOMMANDE **MITTO**. LA DIODE S'ÉTEINT.

9. VOTRE TÉLÉCOMMANDE **WHY** EST PROGRAMMÉE !

CLONAGE DES TÉLÉCOMMANDES ROLLING CODE DE MARQUE FAAC 433-868 MHz (XT2, XT4, T2, T4, DL2, DL4, TML2 433 SLH, TML4 433 SLH).

TEMPS NÉCESSAIRE : 1 MINUTE

1. **ACTIVATION DE LA MODALITÉ APPRENTISSAGE** . APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ LE BOUTON " 1 " (À GAUCHE) DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** ET APPUYEZ SIMULTANÉMENT 4 FOIS SUR LE BOUTON " 2 " (À DROITE).
2. **RELÂCHEZ TOUS LES BOUTONS**. LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER LENTEMENT (TOUS LES 2 " ENVIRON).
3. **APPRENTISSAGE DU CODE SOURCE** . APPUYER SIMULTANÉMENT SUR LES BOUTONS 2 ET 3 DE LA TÉLÉCOMMANDE **FAAC**. LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE **FAAC** COMMENCE À CLIGNOTER.
4. **POSITIONNEZ LA TÉLÉCOMMANDE FAAC TÊTE CONTRE TÊTE AVEC LA WHY (2 CM DE DISTANCE)**, PUIS APPUYEZ SUR LA TOUCHE À COPIER DE LA TÉLÉCOMMANDE **FAAC**. LE VOYANT DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY** COMMENCE À CLIGNOTER PLUS RAPIDEMENT.
5. **MÉMORISATION DU CODE** . APPUYEZ SUR LA TOUCHE DE VOTRE CHOIX DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY**, JUSQU'À CE QUE LA DIODE S'ÉTEIGNE.

ACTIVATION DES ÉMETTEURS ROLLING-CODE SUR LE RÉCEPTEUR EN MODALITÉ D.O.R.[®] (VALIDE POUR LES RÉCEPTEURS DE MARQUE ALLMATIC, APRIMATIC, BENINCÀ, CARDIN, MHOUSE, NICE, VDS).

POUR ACTIVER LES NOUVEAUX ÉMETTEURS EN MODALITÉ D.O.R.[®], VEUILLEZ PROCÉDER DE LA FAÇON SUIVANTE :

1. **PLACEZ-VOUS À PROXIMITÉ DE L'AUTOMATISME, DANS LE CHAMP DE RÉCEPTION DU RÉCEPTEUR (2-3 MÈTRES)**.
2. **APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ PENDANT 10 SECONDES ENVIRON LE BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE WHY QUE VOUS AVEZ PROGRAMMÉ**. LA DIODE COMMENCE À CLIGNOTER. **RELÂCHEZ LE BOUTON**.
3. **ATTENDEZ QUE LA DIODE DE LA TÉLÉCOMMANDE WHY S'ÉTEIGNE**.

POUR LES ÉMETTEURS NON-DOR, IL SUFFIT DE SUIVRE LA PROCÉDURE CLASSIQUE D'ENREGISTREMENT SUR LE RÉCEPTEUR (VOIR NOTICE DES FABRICANTS).

REMARQUE - ÉMISSION DU CODE SOURCE DE LA TÉLÉCOMMANDE **WHY EVO**

- **APPUYER SIMULTANÉMENT PENDANT 8 SECONDES SUR LES TOUCHES 1 ET 2 DE LA TÉLÉCOMMANDE WHY**. LA DIODE DE L'ÉMETTEUR COMMENCE À CLIGNOTER. **RELÂCHEZ LES TOUS BOUTONS**.
- **PENDANT CE TEMPS, APPUYEZ SUR LA TOUCHE SUR LAQUELLE LE CODE SOURCE A ÉTÉ ENREGISTRÉ**.

ATTENTION : SUR CERTAINS RÉCEPTEURS L'APPRENTISSAGE VIA RADIO DE NOUVEAUX ÉMETTEURS PEUT PARFOIS ÊTRE DÉSACTIVÉ PAR L'INSTALLATEUR. **DANS CE CAS, VEUILLEZ PROCÉDER À L'ENREGISTREMENT MANUEL DES NOUVEAUX ÉMETTEURS**.

QUI SOMMES NOUS ?

NOS VALEURS

Depuis sa création en 2009, TélécommandePortail.net a toujours eu l'objectif de mettre à la disposition du plus grand nombre et au prix le plus attractif, du matériel autrefois réservé aux professionnels.

LES MEILLEURS PRODUITS

L'expérience et les relations privilégiées que nous entretenons avec les plus grandes marques, nous permettent de vous proposer un large catalogue de télécommandes de portail ou garage. Nos télécommandes sont toutes ORIGINALES directement issues des stocks fabricants.



Votre télécommande est devenue obsolète et n'est plus fabriquée ? Bénéficiez de notre expertise! Telecommandeportail.net a toujours la solution pour vous proposer une télécommande de remplacement.

UNE ENTREPRISE À L'ÉCOUTE

Chez TélécommandePortail.net, la satisfaction client est notre principale préoccupation.

Parce que nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible, notre service client vous conseille à chaque étape:

- Assistance au choix du modèle de télécommande
- Assistance lors de la prise de commande
- Assistance à la programmation de votre télécommande de portail

POINT RETRAIT

23 RUE AUGUSTE PERRET
94800 VILLEJUIF
du lundi au vendredi
9H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00



Nos conseillers expérimentés vous répondent GRATUITEMENT par téléphone au 01.53.14.20.08 (de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, du Lundi au Vendredi).

<http://www.telecommandeportail.net/>