

## PROEM ER2C4 A39 - ER4C4 A39

Dans cette gamme de télécommandes, il existe des télécommandes dites « maîtres » et des télécommandes dites « esclaves ». Seules les télécommandes « maîtres » peuvent enseigner leur code à d'autres télécommandes.

### SI ELLE EST MAÎTRE :

**1** APPUYEZ SIMULTANÉMENT SUR LES DEUX BOUTONS DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE.

**2** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE :

N	S	0	0	0	0	0	A		R	L	1/2		C	N	A
M	E	M	O			M	A	I	T	R	E		?		

00000 EST LE NUMÉRO SÉRIAL DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE. POUR UNE TÉLÉCOMMANDE PROEM, LE NUMÉRO D'USINE EST 11111. TAPEZ VOTRE NUMÉRO SÉRIAL DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

- LE BOUTON GAUCHE SERT À CHANGER LE CHIFFRE SELON LE NOMBRE DE PRESSIONS
- LE BOUTON DROIT SERT À VALIDER LE CHIFFRE

**3** APPUYEZ SUR LE BOUTON DROIT DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE (OUI). L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE « MISE A JOUR OK »

**4** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

### SI ELLE EST ESCLAVE :

**1** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE

MENU  
MEMO EMETTEUR ?

Validez en appuyant sur le bouton droit de votre

**2** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE :

MEMO EMMETTEUR  
EMETTEUR N°001

Entrez le numéro de votre télécommande de la même façon que précédemment (2 si c'est la deuxième télécommande enregistrée).

Validez en appuyant sur le bouton droit de votre télécommande maître.

## PROEM ER2C4 A39 - ER4C4 A39

**3** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE :

**EMETTEUR N°001  
RELAIS ½ CANAL A**

**4** CHOISISSEZ LES BOUTONS RELAIS QUE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE COMMANDERA (1, 2 OU ½, QUI SIGNIFIE 1 ET 2) ET LE CANAL DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE (A OU B POUR LES TÉLÉCOMMANDES À 2 BOUTONS, A, B, C OU D POUR LES TÉLÉCOMMANDES À 4 BOUTONS). L'ÉCRAN INITIAL PROPOSE :

- LA TÉLÉCOMMANDE COMMANDERA LES RELAIS 1 ET 2 DU RÉCEPTEUR
- LA TOUCHE A DE LA TÉLÉCOMMANDE COMMANDERA LE RELAIS 1
- LA TOUCHE B DE LA TÉLÉCOMMANDE COMMANDERA LE RELAIS 2

CHOIX DES PARAMÈTRES :

	Canal A		Canal B		Canal C	Canal D
	Télécommande 2 boutons	Télécommande 4 boutons	2 boutons	4 boutons	4 boutons	4 boutons
Relais ½	A sur relais 1 B sur relais 2	A sur relais 1 B sur relais 2	B sur relais 1	B sur relais 1 C sur relais 2	C sur relais 1 D sur relais 2	D sur relais 1 A sur relais 2
Relais 1	A sur relais 1	A sur relais 1	B sur relais 1	B sur relais 1	C sur relais 1	D sur relais 1
Relais 2	A sur relais 2	A sur relais 2	B sur relais 2	B sur relais 2	C sur relais 2	D sur relais 2

**5** VALIDEZ AVEC LE BOUTON DROIT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE.

**6** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE :

**EMETTEUR N°001  
COMMENCER...**

VALIDEZ AVEC LE BOUTON DROIT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE.

**7** L'ÉCRAN DU RÉCEPTEUR AFFICHE :

**MISE A JOUR OK  
UN AUTRE...**

**8** SI VOUS PROGRAMMEZ UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE, APPUYEZ SUR LE BOUTON DROIT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE.

**9** SI VOUS PROGRAMMEZ PLUSIEURS TÉLÉCOMMANDES, APPUYEZ SUR LE BOUTON GAUCHE DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE MAÎTRE ET RECOMMENCEZ CETTE PROCÉDURE POUR CHAQUE TÉLÉCOMMANDE QUE VOUS SOUHAITEZ PROGRAMMER.

**10** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

## QUI SOMMES NOUS ?

### NOS VALEURS

Depuis sa création en 2009, TélécommandePortail.net a toujours eu l'objectif de mettre à la disposition du plus grand nombre et au prix le plus attractif, du matériel autrefois réservé aux professionnels.

### LES MEILLEURS PRODUITS

L'expérience et les relations privilégiées que nous entretenons avec les plus grandes marques, nous permettent de vous proposer un large catalogue de télécommandes de portail ou garage. Nos télécommandes sont toutes ORIGINALES directement issues des stocks fabricants.



Votre télécommande est devenue obsolète et n'est plus fabriquée ? Bénéficiez de notre expertise! Telecommandeportail.net a toujours la solution pour vous proposer une télécommande de remplacement.

### UNE ENTREPRISE À L'ÉCOUTE

Chez TélécommandePortail.net, la satisfaction client est notre principale préoccupation.

Parce que nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible, notre service client vous conseille à chaque étape:

- Assistance au choix du modèle de télécommande
- Assistance lors de la prise de commande
- Assistance à la programmation de votre télécommande de portail

#### POINT RETRAIT

23 RUE AUGUSTE PERRET  
94800 VILLEJUIF  
du lundi au vendredi  
9H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00



Nos conseillers expérimentés vous répondent GRATUITEMENT par téléphone au 01.53.14.20.08 ( de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, du Lundi au Vendredi).

<http://www.telecommandeportail.net/>