



## NOTICE BERNER BHS 110-140



BHS 140



BHS 110

### A L'AIDE D'UNE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE :

- 1** AVEC UN OBJET POINTU, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION **P1** DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE (POUR LA BHS 110, IL FAUT D'ABORD OUVRIR LE BOITIER DE LA TÉLÉCOMMANDE). LA DIODE CLIGNOTE.
- 2** DANS LES QUATRE SECONDES, APPUYEZ SUR LE BOUTON QUE VOUS VOULEZ PROGRAMMER DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE ET MAINTENEZ-LE ENFONCÉ. LA DIODE RESTE ALLUMÉE.
- 3** TOUT EN MAINTENANT LE BOUTON ENFONCÉ, PLACEZ LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE ET VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE TÊTE CONTRE TÊTE À UNE DISTANCE D'ENVIRON 5 MM.
- 4** APPUYEZ SUR LE MÊME BOUTON DE LA TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE. LA DIODE S'ÉTEINT.
- 5** RELÂCHEZ LES BOUTONS.
- 6** RECOMMENCEZ CETTE PROCÉDURE POUR CHAQUE BOUTON QUE VOUS SOUHAITEZ PROGRAMMER.
- 7** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

### AVEC LE RÉCEPTEUR :

ATTENTION, SI VOUS PROGRAMMEZ VOTRE TÉLÉCOMMANDE DANS VOTRE RÉCEPTEUR, TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES QUE VOUS AVEZ DÉJÀ ENREGISTRÉES DANS LE RÉCEPTEUR SERONT EFFACÉES. N'UTILISEZ CETTE MÉTHODE QUE SI VOUS N'AVEZ PAS DE TÉLÉCOMMANDE DÉJÀ PROGRAMMÉE.

- 1** OUVREZ LE BOITIER DE VOTRE RÉCEPTEUR. IL SE TROUVE À PROXIMITÉ DE VOTRE MOTORISATION.
- 2** SUR LA CARTE DU RÉCEPTEUR, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE PROGRAMMATION ET RELÂCHEZ-LE (ENR, MEMO, PROG, REC... SELON LES MODÈLES).
- 3** LA DIODE DU RÉCEPTEUR S'ALLUME OU CLIGNOTE.
- 4** APPUYEZ SUR UN BOUTON DE VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE PENDANT 1 SECONDE.
- 5** RELÂCHEZ LE BOUTON. LA DIODE DU RÉCEPTEUR S'ÉTEINT IMMÉDIATEMENT OU DANS LES 10 SECONDES SELON LES MODÈLES.
- 6** VOTRE NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EST PROGRAMMÉE.

## QUI SOMMES NOUS ?

### NOS VALEURS

Depuis sa création en 2009, TélécommandePortail.net a toujours eu l'objectif de mettre à la disposition du plus grand nombre et au prix le plus attractif, du matériel autrefois réservé aux professionnels.

### LES MEILLEURS PRODUITS

L'expérience et les relations privilégiées que nous entretenons avec les plus grandes marques, nous permettent de vous proposer un large catalogue de télécommandes de portail ou garage. Nos télécommandes sont toutes ORIGINALES directement issues des stocks fabricants.



Votre télécommande est devenue obsolète et n'est plus fabriquée ? Bénéficiez de notre expertise! Telecommandeportail.net a toujours la solution pour vous proposer une télécommande de remplacement.

### UNE ENTREPRISE À L'ÉCOUTE

Chez TélécommandePortail.net, la satisfaction client est notre principale préoccupation.

Parce que nous voulons vous offrir la meilleure expérience possible, notre service client vous conseille à chaque étape:

- Assistance au choix du modèle de télécommande
- Assistance lors de la prise de commande
- Assistance à la programmation de votre télécommande de portail

#### POINT RETRAIT

23 RUE AUGUSTE PERRET  
94800 VILLEJUIF  
du lundi au vendredi  
9H00 - 12H30 / 13H30 - 18H00



Nos conseillers expérimentés vous répondent GRATUITEMENT par téléphone au 01.53.14.20.08 ( de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 18h, du Lundi au Vendredi).

<http://www.telecommandeportail.net/>